

ENERGIEELEMENT

WER3000LSI08-15-A

► Technische Daten

Bestell-Nr.	WER3000LSI08-15-A
Serie	WER3000
Übertragungsart	elektrisch
Funktion	Signalstrom mit werkzeugseitigem Sensoranschluss
Passend für Baugröße	WWR / WWR1000 - 100 / 125 / 160 / 200
Passend für	Losteil
Anzahl Kontakte	4x4
Verbindungsart	Federkontakte
Nennstrom [A]	3
Betriebsspannung [V]	60
Anschluss Sensor X1	Buchse M8, 4-polig
Anschluss Sensor X2	Buchse M8, 4-polig
Anschluss Sensor X3	Buchse M8, 4-polig
Anschluss Sensor X4	Buchse M8, 4-polig
Anschlussart	Rundsteckverbinder
Anschlussausrichtung	radial oder axial
Fügekraft [N]	12
Lösekraft [N]	-
Schutzart nach IEC 60529	IP54*
Gewicht [kg]	0,12

*nur im gekoppelten Zustand



